

**Die StarFire 3000 Software ist nicht im europäischen Original GreenStar Softwarebündel SU11-1 enthalten.**

**Beanstandung oder Symptom:**

Das Aktualisieren der StarFire 3000 Antenne mit dem Original GreenStar Bildschirm funktioniert nicht.

**Problem oder Situation:**

Der Speicherplatz der Schlüsselkarte (Keykarte) ist in Europa aufgrund zusätzlicher, europäischer Controllersoftware ausgeschöpft. Deswegen ist die StarFire 3000 Programmdatei nicht im europäischen Original GreenStar Softwarebündel SU11-1 enthalten.

**Lösung:**

Sie können die StarFire 3000 Antenne folgender Maßen aktualisieren:

1. Legen Sie zuerst eine Sicherung Ihrer Schlüsselkarte (Keykarte) an!
2. Laden Sie das Original GreenStar Softwarebündel von StellarSupport runter und führen Sie die Anwendung aus. Folgen Sie den Anweisungen der Installationsroutine und aktualisieren Sie Ihre Schlüsselkarte.
3. Laden Sie die Datei SF3000 PRC von StellarSupport runter und speichern Sie sie auf dem Desktop ab.
4. Öffnen sie den Original GreenStar update Ordner auf der Schlüsselkarte (?:\Programs\Receiver) und löschen folgende Dateien: LCR110C.PRC, SF770B.PRC und ITC373C.PRC (SF300, Gen2 und iTC).
5. Kopieren Sie die SF3000 Datei (SF3000.PRC) vom Desktop in den Receiver Ordner (?:\Programs\Receiver) auf der Schlüsselkarte.
6. Jetzt können Sie mit dieser Schlüsselkarte und dem Original GreenStar Display die SF3000 Antenne aktualisieren.
7. Drücken Sie folgenden Tasten auf dem Original GreenStar Display zum Programmieren:  
Info>>Keycard>>Programmierung>>GPS Receiver>>1.30D>>  
Schalter A drücken.

Alternativ können Sie das Nordamerikanische Softwarebündel zum aktualisieren der SF3000 Antenne benutzen:

1. Laden Sie das nordamerikanische Original GreenStar Softwarebündel von StellarSupport runter und führen Sie die Anwendung aus. Folgen Sie den Anweisungen der Installationsroutine und aktualisieren Sie damit eine neue, unbenutzte Schlüsselkarte.
2. Jetzt können Sie mit dieser Schlüsselkarte und dem Original GreenStar Display die SF3000 Antenne aktualisieren.
3. Drücken Sie folgende Tasten auf dem Original GreenStar Display zum Programmieren:  
Info>>Keycard>>Programmierung>>GPS Receiver>>1.30D>>  
Schalter A drücken.
4. Nach dem Update der SF3000 Antenne entfernen Sie die Schlüsselkarte und benutzen wieder Ihre Schlüsselkarte die die Aktivierungen enthält.

*Die SF3000 Antenne kann auch immer mit dem **GS2 11-1** Softwareupdate aktualisiert werden.*

**Zusätzliche Information:**

Für zukünftige Softwareaktualisierungen, prüft John Deere welche Controller Dateien aus dem europäischen Original GreenStar Softwarebündel entfernt werden können, damit die SF3000 Software eingebunden werden kann.